

Электронный сенсорный замок SENSOR Z604BL.5



Характеристики

Цвет изделия	BL - Матовый чёрный
Тип продукции	Основная продукция
Способ запирания	Электронный способ запирания
Тип установки	Врезной
Тип фасада	Плитные материалы
Вид замка	Электронный

Описание

SENSOR Z604 — сенсорный электронный замок скрытого монтажа для фасадов из **плитных материалов** толщиной от 14 мм, который открывается по отпечатку пальца.

Применяется в домашней и офисной мебели для ограничения доступа к содержимому за фасадом. В офисной мебели подходит для ограничения доступа к хранению документов. В домашней мебели хорошо подходит для хранения документов, лекарств, опасных предметов, чтобы ограничить доступ детей.

Важное преимущество замка в его высокой степени защиты, отсутствии ключей, которые можно потерять.

Модель обладает высокочувствительным быстро реагирующим биометрическим датчиком. К замку можно **настроить до 20 отпечатков** пальцев. До момента настройки замок может открыть любой отпечаток.

Если ранее настроенные к замку отпечатки утрачены, замок может быть открыт с помощью **электронного ключа** через разъем Туре-С.

Особенностью замка является низкое энергопотребление, в среднем, качественные 3 батарейки (тип ААА) **обеспечивают до 10 000 циклов открывания-закрывания фасада. В случае низкого заряда батареи** при открывании двери часто мигают зеленый и красный индикаторы. Если же батареи полностью разряжены, то чтобы восстановить работу замка, потребуется заменить батарейки, либо вставить электронный ключ в разъем на корпусе замка, и через него подключиться к питанию.

При замене батареек настройки замка не сбрасываются.

Замок Z604 легок в установке. Фронтальный считыватель врезной, а ответная часть замка монтируется с обратной стороны фасада накладным способом. Подходит для фасадов с ручками и для PUSH, для распашных и для выдвигаемых фасадов.

- Рабочая влажность воздуха 20%-80%
- Диапазон рабочих температур: -5/+50 градусов

В комплект с замком входит всё необходимое для монтажа:

- корпус замка (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- фронтальный считыватель,
- планка для крепления фронтального считывателя (1 шт.),
- электронный ключ (1 шт.),
- иголка для снятия заглушки (1 шт.),
- саморез ST 3,5x30 (2 шт.),
- саморез ST 3,5x12 (3 шт.),
- винт М 4x12 (2 шт.),
- винт М 4x8 (2 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.